CZUJNIK RUCHU PIR

Model:	Indeks:	EAN:
MD-11B7	B71A811	5905548274768



Opis:

Czujnik ruchu i obecności PIR - zewnętrzny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych), możliwość montażu na ścianie, pod dachem, pasywny czujnik podczerwieni, sensor foto-optyczny, potencjometry do sterowania automatyką czujnika: czasem podtrzymania oświetlenia (min. 10 s ± 3 s, max. 7 min ± 2 min) i progiem oświetlenia zewnętrznego (3-2000 lx), kąt detekcji 180°, zasięg do 12m, mechaniczna regulacja w pionie i poziomie.

Specyfikacja techniczna:

Czujnik

Napięcie zasilania	220 - 240 V AC / 50 Hz
Rodzaj czujnika	PIR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zalecane miejsce instalacji	Na zewnątrz / wewnątrz
Zalecana wysokość instalacji	1,8 m – 2,5 m
Kąt wykrywania ruchu	180°
Zasięg wykrywania ruchu	Maks. 12 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	Min. 10 s ± 3 s maks. 7 min ± 2 min
Zakres regulacji progu oświetlenia zewn.	< 3 - 2000 lx
Maks. obciążenie rezystancyjne	1200 W
Maks. obciążenie indukcyjne	300 W
Regulacja parametrów czujnika	Tak
Regulacja czułości sensora	Nie
Regulacja czasu podtrzymania oświetlenia	Tak
Regulacja oświetlenie zewnętrznego	Tak
Współczynnik ochrony	IP65
Temperaturowy zakres pracy czujnika	-18° ~ +40°
Wymiary czujnika (W x SZ x G)	52 x 80 x 124 mm
Waga netto czujnika	160 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	102 x 83 x 71 mm
Waga brutto opakowania	220 g
Typ opakowania	Karton