Serie RXN

Lineární stejnosměrný napájecí zdroj s regulací výkonu (40W–300W)



Lineární regulovatelný stejnosměrný napájecí zdroj řady RXN je zařízení s vysokou stabilitou, vysokou spolehlivostí, nízkou hlučností, jehož výstupní napětí nebo proud lze plynule regulovat a jehož konstantní napětí a proud lze automaticky převádět. Tento cenově dostupný a univerzální napájecí zdroj lze použít v mnoha různých oblastech, od testování výzkumných a vývojových zařízení až po testování výrobních linek. Tato řada zahrnuje více než 30 modelů.

Použití
Produkty související s automobilovým průmyslem / Produkty související s elektronikou / Produkty související s počítači / Výzkumné instituce a vzdělávací instituce jej mohou používat jako výzkumné zařízení.

Číslo modelu: RXN-305D
Vstupní napětí: 220 V AC ± 10 % 50 Hz (v případě potřeby lze použít i 110 V AC ± 10 % 50 Hz)
Výstupní napětí: 0–30 V
Výstupní proud: 0–5 A
Provozní teplota: - 10 °C – 40 °C
Relativní vlhkost: < 90 %
Skladovací teplota: - 10 °C – 40 °C
Relativní vlhkost: < 80 %
Konstantní stav napětí:
Stabilita napětí: ≤ 0,01 % + 2 mV
Stabilita zátěže: ≤ 0,01 % + 2 mV
Doba zotavení: ≤ 100 us
Zvlnění šumu: ≤ 1 mVRMS (RMS)
Teplotní koeficient: ≤ 200 PPM/°C
Konstantní stav proudu:
Stabilita proudu: ≤ 0,1 % + 3 mA
Stabilita zátěže: ≤ 0,2 % + 3 mA
Zvlnění šumu: ≤ 2 mARMS
Přesnost zobrazení napětí: Tři světelné diody: ±196 ± 1 jednotek
Tabulka indikátorů: ± 2,5
Přesnost zobrazení proudu:
Tři světelné diody: ±196 ± 1 jednotek
Tabulka indikátorů: ± 2,5 %
Hmotnost: 4,54 kg
Rozměry: 275 x 126 x 155 mm

Nemovitosti

- Jednokanálový výstup
- Vnitřní chladič a ventilátor s elektronickým teploměrem. Digitální měřič zobrazuje hodnoty napětí a proudu. Knoflík pro regulaci napětí/proudu s hrubě a jemně nastavitelnými potenciometry poskytuje konzistentní výstup s vysokým rozlišením. Všestranný napájecí zdroj s obecnou funkčností a vysokou cenovou efektivitou.
- Ochrana proudovým limitem a možnost libovolné nastavení bodu omezení proudu
- Ochrana proti přepólování
- Plastový panel zařízení je moderní a jednoduchý







ZHAOXIN
兆信电子仪器
WWW.ZHAOXIN.COM